



מצלמת אבטחה אלחוטית PRO

חוברת הוראות והדרכה

- אנא קראו את ההוראות בעיון.
- מצלמת אבטחה חכמה זו מיועדת לשימוש בבתים, דירות, משרדים, מוסכים וסככות. קל לשימוש והפעלה, מעניק לך ולמשפחתך את הביטחון והשקט הנפשי שמגיע לך.
- באפשרותך להתחבר למצלמה מרחוק באמצעות אפליקציית **SEMICOM SMART**, אשר ניתן להוריד בחינם מחנות האפליקציות של אפל ומחנות Google Play
- יש לוודא שהסיסמא לרשת ה-Wi-Fi המקומית ידוע לכם ורשת ה-Wi-Fi תקינה עם כיסוי מלא.
- מצלמה זו יכולה להתחבר באמצעות חיבור אלחוטי Wi-Fi או חיבור קווי (קיים רק בדגמים עם יציאת RJ45)
- אם ברצונך לשנות את סוג הרשת האלחוטית יהיה עליך להגדיר את המוצר מחדש.
- מומלץ להכניס כרטיס זיכרון (Micro SD card 128GB) בעל מהירות גבוהה לצפייה בהיסטוריה הקלטות וצילומים.

- יש להרחיק את המכשיר ממשטחי מתכת ומיקרוגל
- וודא כי ספק הכוח מתאים למכשיר מבחינת מתח, זרם וקוטביות (5V 2A)
- אין להכניס או להוציא את התקע מרשת החשמל בידיים רטובות. מנע חדירת מים או לחות.
- יש לנקות את המכשיר באמצעות מטלית יבשה בלבד. חל איסור להשתמש במים או כל נוזל.
- הרחק את הספק מטמפרטורות קיצוניות כגון ליד רדיאטור או תנור חם או מקום הפתוח לשמש.
- מנע נפילת עצמים או התזת נוזלים כולל חומצות כלשהן על המכשיר וספק הכוח
- אין לפתוח את המכשיר, במקרה של בעיה כלשהי יש לפנות למעבדת השירות הקרובה.
- וודא שהכבל מנותב כך שאין סכנה שיידרכו עליו או ייכשלו בו.
- אין לחתוך, לשבור ולעקם את התקע וכבל החשמל.
- במקרה של ריח מוזר או רעש חריג שמקורו במכשיר, יש לנתקו מידית מרשת החשמל ולפנות למעבדת שירות.

- אל תנתק את ספק הכוח מהשקע ע"י משיכת הכבל, אחוז בספק הכוח ומשוך מהשקע.
- יש להקפיד ולתחזק את התקן הניתוק במצב תפעולי מוכן לשימוש וניתוק.
- אם פתיל הזינה ניזוק, יש להחליפו בפתיל מיוחד או במכלול הזמינים אצל היצרן או אצל סוכן השירות שלו. אין להחליף את כבל הזינה בתחליפים לא מקוריים. חיבור לקוי עלול לגרום להתחשמלות המשתמש.
- מכשיר זה אינו מיועד לשימוש על ידי אנשים (כולל ילדים) עם יכולות פיזיות, חושיות או שכליות מופחתות, או עם העדר ניסיון וידע, אלא אם הם תחת פיקוח או שהתקבלו הנחיות לשימוש במכשיר על ידי האדם האחראי לביטחונם.

- מצלמת אבטחה אלחוטית WIFI עם אפשרות חיבור אלחוטי או קווי (רק בדגמים עם יציאת RJ45)
- אפשרות חיבור אלחוטי בתדר 2.4GHz (חלק מהדגמים תומכים גם 5GHz)
- אפשרות חיבור אלחוטי למכשיר הקלטה NVR (Onvif) חלק מהדגמים עם יציאת RJ45 תומכים בחיבור קווי ע"י כבל רשת.
- אפשרות הקלטה (פורמט MP4) וצילום אוטומטי לפי הגדרות שמירה בענן (בתשלום) או על כרטיס זיכרון Micro SD בנפח של עד 128GB
- חיישן לזיהוי תנועה ומעקב אוטומטי אחר אובייקט בתנועה וקבלת התרעות.
- ראיית לילה (עד כ-10 מטר) באמצעות חיישן אינפרא אדום (IR), מעבר אוטומטי למצב לילה.
- אינטרקום דו-כיווני, מיקרופון ורמקול מובנים
- אבטחת רשת: WEP, WPA, WPA2
- תומך פרוטוקול: IP, TCP, DHCP WPS



לאפליקציה

- המצלמה מופעלת ע"י מטען 5V 2A USB (לא כלול באריזה)
- אפליקציה ייעודית SEMICOM SMART, תומכת כל מוצרי TUYA
- באריזה: מצלמה, כבל טעינה, מדריך למשתמש

התקנת האפליקציה וחיבור לרשת האינטרנט

- וודא כי מכשיר הטלפון החכם מחובר לרשת הביתית האלחוטית.
- סרוק את ה QR או הורד והתקן את אפליקציית **SEMICOM SMART** מחנות האפליקציות: Google play או Apple store. חשוב לאשר שימוש גישה לעדכונים, בלוטות', מיקום ולמצלמה אחרת לא יתאפשר חיבור שליטה מרחוק. עקוב אחר ההוראות באפליקציה
- בצע רישום ראשוני לפתיחת חשבון משתמש חדש.

הוספת המצלמה על ידי "סריקת QR" והגדרתה באפליקציה

- יש לוודא שהסיסמא לרשת ה Wi-Fi המקומית ידוע לכם ורשת ה Wi-Fi תקינה עם כיסוי מלא.
- יש לוודא שהטלפון החכם מחובר לרשת ה Wi-Fi המקומית **ברוחב פס 2.4GHZ**
- חבר את המצלמה לחשמל על ידי מטען 5V USB 1A או 2A (לא כלול באריזה)
- פתח את האפליקציה **SEMICOM SMART**, לחץ על ה " + " בפינה העליונה ימינית במסך הראשי של האפליקציה. בחר באפשרות "הוסף מכשיר".
- בחר באפשרות "**מצלמות ואינטרקום**" לאחר מכן בחר "**מצלמה חכמה (WIFI)**"
- וודא שהאפשרות **QR Code** מופיעה בפינה העליונה ימינית במסך הראשי של האפליקציה.
- הדלק את המצלמה, לחץ לחיצה ארוכה והחזק את כפתור האתחול "**Reset**" למשך כ 5 שניות לאיפוס המכשיר
- וודא שנורית הLED מהבהבת במהירות גבוהה או נשמע צליל גבוהה, לחץ באפליקציה על סימון העיגול הריק בתחתית המסך ולאחר מכן לחץ על לאישור ומעבר למסך הבא.

- יש לבחור את הרשת הביתית הנכונה ולמלא את סיסמת החיבור לרשת הביתית. **המוצר תומך רשת Wi-Fi ברוחב פס 2.4GHz בלבד (אינו תומך בתדר 5GHz אלא אם מצוין אחרת על המכשיר)**
- למעבר לשלב הבא יש ללחוץ על הכפתור "הבא"
- על מסך הטלפון תופיע תמונת QR. מקם את מסך הטלפון מול המצלמה במרחק של 15-30 ס"מ לאחר שהמצלמה תזהה את הקוד QR לחץ על הכפתור **"ישמע צליל"**.
- בסיום תהליך התחברות של כ 2 דקות ושיוך המצלמה לרשת הביתית יופיע מסך חדש שמאשר את ההתחברות, בשלב זה ניתן לערוך ולשנות את שם המצלמה. לאישור ושמירה יש ללחוץ על **"בוצע"** בפינה העליונה ימינית במסך הראשי של האפליקציה.
- לצפייה דרך המצלמה יש לבחור באפליקציה את אייקון המצלמה
- הערה: אם הצימוד לא מצליח, יש לנסות ולחזור על כל השלבים.

הוספת המצלמה במצב "כבל" / EZ / AP " והגדרתה באפליקציה

- ישנן אפשרויות נוספות להוספת המצלמה מלבד מצב WIFI בהתאם לדרישת המשתמש.
- תחילה יש לאתחל את המצלמה (Reset).
- לחץ על ה " + " בפינה העליונה ימינית במסך הראשי של האפליקציה. בחר באפשרות "הוסף מכשיר". בחר באפשרות **"מצלמות ואינטרקום"** לאחר מכן בחר **"מצלמה חכמה (WIFI)"**
- בחר את האפשרות **הרצויה ע"י לחיצה על המילה QR Code** המופיעה בפינה העליונה ימינית במסך הראשי של האפליקציה. לאחר מכן יש לעקוב אחר ההוראות באפליקציה

הכרת האפליקציה – מידע כללי

הוספת משתמשים: פרופיל < ניהול הבית < בחירת המשפחה < הוסף חברים
הגדרת חשבון משתמש: פרופיל < בחירת חשבון < עדכון חשבון משתמש
הגדרות כללי: פרופיל < הגדרות < עדכון חשבון
שליטה מרחוק על המתגים: המשפחה שלי < בחירת המתג הרצוי
קביעת תזמונים ותרחישים תרחיש חכם < " + " < עיתוי/לוח זמנים < קביעת הגדרות

- אחריות הינה לתקופה של 12 חודשים כנגד חשבונית קנייה ובהתאם למפורט בתעודת האחריות
- האחריות לא תחול במקרים הבאים:
 - חדירת נוזלים ו/או סימני רטיבות ו/או קורוזיה מכל סוג שהוא.
 - מתח יתר כתוצאה מקלקול תשתית החשמל בבית/ תקלה של חברת החשמל , כל תקלה עומס או הפרעה המתרחשת אצל צד ג', לרבות אצל נותני שירותי תקשורת ואחסון נתונים שאינה נובעת מליקויים במוצר.



היבואן : סמיקום לקסיס בע"מ
רח' ספיר 2, קדימה צורן. ת.ד. 9090 מיקוד 40501003
טלפון לשרות לקוחות: 09-7611222
אינטרנט: www.semicom.co.il